

## PHILIPS „MINIWATT“

Heizspannung . . . . .	$V_f$	= 4,0 V
Tension de chauffage . . . . .		
Filament voltage . . . . .		
Heizstrom . . . . .	$I_f$	ca.
Courant de chauffage . . . . .		= env. 1,0 A
Filament current . . . . .		appr.
Anodenspannung . . . . .	$V_a \text{ max}$	= 200 V
Tension anodique . . . . .		
Anode voltage . . . . .		
Normaler Anodenstrom . . . . .	$I_a$	= 6 mA
Courant anodique normal . . . . .		
Normal anode current . . . . .		
Neg. Gittervorspannung . . . . .	$V_g$	ca.
Polarisation négative de grille . . . . .		= env. 6 V
Negative grid bias . . . . .		appr.
Verstärkungsfaktor . . . . .	$g(k)$	= 24
Coefficient d'amplification . . . . .		
Amplification factor . . . . .		
Steilheit (max.) . . . . .	$S_{\text{max}}$	= 3,5 mA/V
Inclinaison (max.) . . . . .		
Slope (max.) . . . . .		
Steilheit (norm.) . . . . .	$S_{\text{norm}}$	= 1,8 mA/V
Inclinaison (norm.) . . . . .		
Slope (norm.) . . . . .		
Innerer Widerstand (norm.) . . . . .	$R_i$	= 13000 Ohm
Résistance intérieure (norm.) . . . . .		
Internal resistance (norm.) . . . . .		
Anoden-Gitterkapazität . . . . .	$C_{ag}$	= 3,5 $\mu\mu\text{F}$
Capacité grille-plaque . . . . .		
Anode-grid capacity . . . . .		
Max. Länge . . . . .	$l$	= 91 mm
Longueur max. . . . .		
Overall length . . . . .		
Grösster Durchmesser . . . . .	$d$	= 47 mm
Diamètre max. . . . .		
Max. diameter . . . . .		
Sockel . . . . .		= 0 35
Culot . . . . .		
Base . . . . .		
Sockelschaltung . . . . .		= S. VII
Connexion du culot . . . . .		
Base connection . . . . .		
Anwendung: N.F.-Verstärker mit Transformatorkopplung		
Applications: Amplificateur b.f. avec couplage par transformateur		
Function: L.F. amplifier with transformer coupling		
Oszillatör		
Oscillateur		
Oscillator		

**PHILIPS  
MINIWATT  
E 424**

$V_f = 4,0V$   
 $V_a \text{ max} = 200V$   
 $I_a = 6mA$   
 $S_{\text{max}} = 3,5mA/V$   
 $S_{\text{norm}} = 1,8mA/V$   
 $g(k) = 24$

$I_a(mA)$   
 $V_a = 200V$

20

16

12


8

4

$V_a = 150V$

$V_a = 100V$

$V_g(V)$



## PHILIPS „MINIWATT“

Max. Anodenspannung .....	$V_{ao}$	= 400 V
Tension anodique max. ....	$V_{aR}$	= 250 V
Max. anode voltage .....	$V_{aL}$	= 200 V
Max. Anodenbelastung .....	$W_a$	= 1,5 W
Dissipation anodique max. ....		
Max. anode dissipation .....		
Max. Kathodenstrom .....	$I_c$	= 15 mA
Courant cathodique max. ....		
Max. cathode current .....		
Gitterstrom-Einsatzpunkt .....	$V_{gi}$	= -1,3 V
Point de commenc. du courant de grille .....		
Starting point of grid current .....		
Max. Widerstand im Gitterkreis .....	$R_{g1}$	= 2,0 M.Ohm
Résistance max. dans le circuit de grille .....	$R_{g2}$	= 1,0 M.Ohm
Max. Spann. zwischen Faden und Kathode		
Tension max. entre filament et cathode		
Max. voltage between filam. and cathode	$V_{fc}$	= 50 V*)
Max. Widerst. zw. Faden und Kathode		
Résistance max. entre filam. et cathode		
Max. resistance between fil. and cathode	$R_{fc}$	= 20000 Ohm
Kapazitäten .....	$C_{ag}$	= 3,5 $\mu\mu F$
Capacités .....	$C_{ak}$	= 3,3 $\mu\mu F$
Capacities .....	$C_{gk}$	= 5,4 $\mu\mu F$

\*) Siehe Erläuterungen  
Voir explications  
See explanation

