



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РЕЛЕ

Серия		841		703
Внешний вид				
Конфигурация контактов		1A	2A	1C...3C
Нагрузка контактов		30A/277VAC	25A/277VAC	10A/120VAC, 10A/28VDC, 5A/240VAC
Сопротивление контактов		100 мОм		50 мОм
Напряжение катушки	DC	3-200 В		6-110 В
	AC	6-240VAC		6-240VAC
Потребляемая мощность	DC	1.92 В		1.2 В
	AC	1.7 Вт; 2.7 Вт		2 Вт
Механический ресурс мин.		1x10 ⁷		1x10 ⁷
Электрический ресурс мин.		5x10 ⁵		5x10 ⁵
Напряжение пробоя между открытыми контактами		2000 В		1000 В
Напряжение пробоя между контактом и обмоткой		4000 В		1500 В
Габаритные размеры		51.5 x 34.9 x 36.8 мм		35 x 33 x 54.5 мм
Разметка под выводы				

Серия		851H	833H
Внешний вид			
Конфигурация контактов		1A, 1B, 1C	1A, 1B, 1C
Нагрузка контактов		5A/250VAC, 7A/250VAC	10A/125VAC, 7A/250VAC, 7A/30VDC
Сопротивление контактов		100 мОм	100 мОм
Напряжение катушки	DC	3-60 В	3-48 В
	AC		
Потребляемая мощность	DC	0.36 В	0.36 В
	AC		
Механический ресурс мин.		1x10 ⁷	1x10 ⁷
Электрический ресурс мин.		5x10 ⁵	5x10 ⁵
Напряжение пробоя между открытыми контактами		1000 В	750 В
Напряжение пробоя между контактом и обмоткой		3000 В	1500 В
Габаритные размеры		20.5 x 10.5 x 20.5 мм	19 x 15.5 x 15 мм
Разметка под выводы			

Серия		812H	834
Внешний вид			
Конфигурация контактов		1A, 1B, 1C	1A
Нагрузка контактов		12A/120VAC, 7A/240VAC, 10A/120VAC	12A/125VAC, 10A/277VAC, 10A/30VDC
Сопротивление контактов		50 мОм	100 мОм
Напряжение катушки	DC	3-48 В	3-24 В
	AC		
Потребляемая мощность	DC	0.36 В	0.45 В
	AC		
Механический ресурс мин.		1x10 ⁷	1x10 ⁷
Электрический ресурс мин.		5x10 ⁵	5x10 ⁵
Напряжение пробоя между открытыми контактами		750 В	1000 В
Напряжение пробоя между контактом и обмоткой		1500 В	2500 В
Габаритные размеры		21 x 16 x 16.3 мм	19 x 15.8 x 10.8 мм
Разметка под выводы			