

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РЕЛЕ





Серия	835	812HM
Внешний вид		
Конфигурация контактов	1A	1A, 1B, 1C
Нагрузка контактов	12A/125VAC, 10A/250VAC, 10A/30VDC	15A/14VDC
Сопротивление контактов	100 мОм	100 мОм
Напряжение катушки	DC AC	DC AC
	3-24 В	9-24 В
Потребляемая мощность	DC AC	DC AC
	0.45 В	0.64 В
Механический ресурс мин.	1x10 ⁷	1x10 ⁷
Электрический ресурс мин.	5x10 ⁵	5x10 ⁵
Напряжение пробоя между открытыми контактами	1000 В	750 В
Напряжение пробоя между контактом и обмоткой	2500 В	1500 В
Габаритные размеры	18.8 x 10.6 x 15.6 мм	21 x 16 x 16.3 мм
Разметка под выводы		



АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕЛЕ

Наименование	Мощное реле К-5 V23071-...	Мощное реле VF4 VF-...
Внешний вид		
Номинальное напряжение	12, 24 В пост. тока	12, 24 В пост. тока
Тип контактов	1 замыкающий (A)	1 переключающий (C) или 1 замыкающий (A)
Материал контактов	AgNi 0.15	AgNi 0.15
Максимальный коммутируемый ток	300 A/70 A	норм. замк. 45 A/40 A разомк. 120 A/60 A
Коммутируемое напряжение/максимальное	36 В пост. тока	110 В пост. тока
Номинальная потребляемая мощность	2.25 Вт	1.6 Вт
Задержка включения/выключения	4 мс/3 мс	7 мс/2 мс
Максимальная коммутируемая мощность	600 Вт	500 Вт
Применение	• Главное реле • Вентилятор охлаждения двигателя • Реле бензонасоса • Устройство обогрева • Иммолайзер	• Электробензонасос • Вентилятор охлаждения двигателя • АБС • Звуковой сигнал • Освещение
Монтажная схема	1 form A 1 form U 1 form V 1 form C	1 form A 1 form C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



V23071-...



VF-...

