



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ DC/AC

HK/INS-150W



HK/INS-200W



HK/INS-350W



HK/INS-600W



Инверторы предназначены для питания сетевых электроприборов (компьютеров, телевизоров, ламп, приемников, зарядных устройств и т.д.) переменным напряжением 220 В от бортовой сети автомобиля. Приборы имеют защиту от короткого замыкания, перегрева и перемены полярности батарей. При падении напряжения питания ниже определенного уровня (10.5 В для 12 В инвертора и 20 В для 24 В инвертора) устройство автоматически выключается.

Номинальная мощность	150, 200, 350, 600, 1000, 1700, 2500 Вт
Входное напряжение	12 и 24 В
Выходное напряжение	220 В, $\pm 10\%$
Частота	50/60 Гц
КПД	90%
Защита от КЗ	предохранитель
Защита полярности батарей	предохранитель
Защита от перегрева	60°C, $\pm 10\%$
Индикация разряда батарей	светодиод

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

HK/INS 150W 24VDC/ 220VAC 50Hz
 1 2 3 4 5

1. Преобразователь сетевого напряжения
2. Мощность, Вт
3. Входное напряжение, В пост. тока
4. Выходное напряжение, В перем. тока
5. Частота, Гц